

DS-PK1-LT-WE Clavier sans fil avec écran LCD



- Communication sans fil bidirectionnelle 868MHz
- Écran LCD et LED pour indiquer l'état du système
- Configuration du système via l'écran LCD
- Opérations multiples comme l'armement, le désarmement, l'alarme silencieuse, la commande de sortie
- Alarme incendie, alarme panique et alarme médicale par simple pression d'une touche
- Touches entièrement tactiles avec rétro-éclairage par LED
- Entièrement configurable à distance via l'application

Spécifications

Caractéristiques du matériel	
Lecteur de badge intégré	Supporté
Port série	3
Anti-sabotage	Supporté, avant et arrière
Buzzer	Supporté
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension/hors tension
Caractéristiques électriques	
Type de batterie	4 piles CR123
Humidité de fonctionnement	10% to 90%
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Durée de vie de la batterie	Autonomie en veille supérieure à deux an
Consommation électrique	Courant de repos : 80 uA Courant max : 300 mA Tension : 3 V
Transmission sans fil	
Fréquence RF	868 MHz
Modulation RF	2GFSK
Distance RF	1200 m (zone ouverte)
Technologie sans fil	Technologie sans fil Tri-X
Affichage	
Touche numérique	Touche numérique : 0 à 9 Touche de fonction : *, #, Interrogation, Armement partiel, Armement partiel, Désarmement, Sortie, Projet, Droite, Gauche
Indicateur LED	Défaut (orange), Inscription/Signal (rouge/vert), Armement (bleu), Désarmement (vert), Alarme (rouge)
Général	
Méthode d'installation	Montage mural
Dimension (LxHxP)	174.63 mm × 109.62 mm × 25.25 mm
Poids	Avec les piles : 348 g Sans les piles : 282 g
Couleur	Blanche

• Modèle disponible

DS-PK1-LT-WE